

SMARTLINE PX1 VOORVERSTERKER MET D/A CONVERTER

Vervorming:	< 0,007%
Frequentiebereik:	20Hz – 45 kHz (- 3dB)
Signaal/ruisverhouding:	≥ 100 dB
Kanaalscheiding:	≥ 80 dB
Analoge ingangen:	7 x RCA: CD, Tuner, Aux 1 (RCA of XLR), Aux 2, Aux 3, Aux 4, Aux 5 1 x Phono MM, MC low en MC high (capaciteit instelbaar: 100pF, 200pF, 320pF)
Analoge uitgangen:	Sub-out: 2 x (RCA, bassmanagement/crossover 75 of 125 Hz schakelbaar) Rec-out: 1 (RCA)
D/A-Converter:	24bit/192kHz (Wolfson WM8740)
Digitale ingangen:	3 x optisch (TosLink) 1 x coaxiaal (RCA) 1 x USB-A 1 x USB-B (XMOS asynchroon 24bit/192kHz *) *) Voor MAC geen driver nodig. Voor Windows: zie "driver" onder SUPPORT 1 x Bluetooth aptX (24bit/48kHz) met optionele X-FTB01 dongle
1 x Preout:	XLR of RCA waarvan RCA 1 x normaal line niveau, 1 x High Pass (werkt alleen bij een aangesloten subwoofer)
Uitgangsspanning preout:	Gebalanceerd XLR: 4V Ongebalanceerd RCA: 2V
Uitgangsimpedantie:	10kOhm
Ingangsimpedantie:	47 kOhm
Ingangsimpedantie Phono MM:	47 kOhm
Ingangsimpedantie Phono MC:	47 kOhm
Ingangsniveau CD/Aux:	< 300 mV
Ingangsniveau Phono MM:	2,5 mV
Ingangsniveau Phono MC:	High 800uV, Low 250uV
Hoofdtelefoonaansluiting:	2 x 3,5 mm mini-jack (instelbaar)
Hoofdtelefoon uitgangsimpedantie:	0Ω = voor hoofdtelefoons met een lage impedantie (bijv. 32 Ω) 100 Ω = voor hoofdtelefoons voor midden en hoge impedantie (bijv. 600 Ω)
Hoofdtelefoonversterking (gain):	+6dB, 0dB en -4dB
Rec Out uitgang:	RCA L/R
Trigger-aansluiting:	2 x 3,5mm
Netspanning:	230V
Maximale vermogensopname:	

30W

Afmetingen (BxHxD):

230x 129 x 310mm (incl. voeten, knoppen en aansluitbussen)

Gewicht:

ca. 5,38 kg